

NT-512C/NT-752C/NT-1012C

La serie NT de Forza ofrece protección eléctrica a su computadora personal y periféricos.



De tamaño compacto, la unidad es ideal para espacios de trabajo limitados en la oficina y el hogar. Aunque pequeña en tamaño, proporciona la máxima protección ante la constante amenaza de fallas en el suministro eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de alimentación ininterrumpible
- Protección eléctrica para equipos de uso residencial y comercial
- Regulador de voltaje (AVR), corrige automáticamente las variaciones en el suministro
- 4 tomacorrientes para proteger sus equipos
- Protección de red, internet y línea telefónica RJ45/11
- 3 años de garantía

NT-512C



500VA
NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería



NT-752C



750VA
NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería



NT-1012C



1000VA
NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería



MODELO	NT-512C	NT-752C	NT-1012C
Aspectos generales			
Capacidad	500VA/250W	750VA/375W	1000VA/500W
Entrada			
Tensión nominal	220V	220V	220V
Margen de tensión	162-268VCA	162-268VCA	162-268VCA
Frecuencia	45-65Hz (detección automática)	45-65Hz (detección automática)	45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe	Italiano (CEI 23-50)	Italian (CEI 23-50)	Italiano (CEI 23-50)
Salida			
Tensión nominal	220V +/- 10%	220V +/- 10%	220V +/- 10%
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz en modo de batería	+/- 1Hz en modo de batería	+/- 1Hz modo de batería
Forma de onda	Onda sinusoidal modificada	Onda sinusoidal modificada	Onda senoidal modi cada
Número total de salidas	4 tomacorrientes italianos (CEI 23-50)	4 tomacorrientes italianos (CEI 23-50)	4 tomacorrientes italianos (CEI 23-50)
Tomacorrientes con respaldo de batería / protección contra sobretensión	4	4	4
Protección para teléfono/módem/fax	RJ-11	RJ-11	RJ-11
Batería			
Tipo y número de baterías	12V/4,5Ah (1)	12V 7Ah (1)	12V/9Ah (1)
Tiempo de autonomía	18min**	25min.*	32min**
Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas	Hasta el 90 % de su capacidad en 4 horas	Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas
Regulación de tensión			
Tensión de corte máxima	268VCA +/- 5%	268VCA +/- 5%	268VCA +/- 5%
Elevación	162-204V +/- 5%	162-204V +/- 5%	162-204V +/- 5%
Atenuación	236-268V +/- 5%	236-268V +/- 5%	236-268V +/- 5%
Tensión de corte mínima	162VCA +/- 5%	162VCA	162VCA +/- 5%
Regulación de frecuencia			
Selección de frecuencia automática	Incluido	Incluido	Incluido
Transferencia a línea/batería			
Tiempo de transferencia típico	2-4ms	2-4ms	2-4ms
Transferencia por baja tensión de línea a batería	162VCA +/- 5%	162VCA	162VCA +/- 5%
Transferencia por alta tensión de línea a batería	268VCA +/- 5%	268VCA	268VCA +/- 5%
Alarmas/Indicadores			
Indicadores	Modo de CA: azul fijo Modo de batería: azul intermitente Modo de falla: luz azul apagada	Modo de CA: azul fijo Modo de batería: azul intermitente Modo de falla: luz azul apagada	Modo de CA: azul fijo Modo de batería: azul intermitente Modo de falla: luz azul apagada
Audible	Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo Sobrecarga: se activa cada 0,5 segundo Falla: sonido continuado	Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo Sobrecarga: se activa cada 0,5 segundo Falla: sonido continuado	Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada segundo Sobrecarga: se activa cada 0,5 segundo Falla: sonido continuado
Protección			
Protección total	Regulación de tensión, protección contra sobrecargas, descargas y subidas repentinas de tensión	Regulación de voltaje, sobrecarga, descarga y protección contra sobretensión	Regulación de tensión, protección contra sobrecargas, descargas y subidas repentinas de tensión
Joules	200J	200J	200J
Características especiales			
Opción de "arranque en frío"	Incluido	Incluido	Incluido
Recarga automática	Incluido	Incluido	Incluido
Ambiente			
Temperatura de funcionamiento	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-50°C	-20-50°C	-20-50°C
Humedad relativa	0-90% no condensada	De 0 a 90% no condensada	0-90%, no condensada
Ruido audible	<40 dB a un metro de distancia	<40 dB a un metro de distancia de cualquier superficie	<40dB a un metro de distancia
Características físicas			
Interruptor de encendido	Botón a presión	Sí	Botón a presión
Cubierta	Plástico retardador de llama	Plástico retardador de llama	Plástico retardador de llama
Color	Negro	Negro	Negro
Longitud del cable	1,2m	1,2m	1,2m
Dimensiones	280x102x142mm	28x10,2x14,2cm	280x102x142mm
Peso	3,7kg	4,2kg	4,9kg
Información adicional			
Garantía	Tres años*	Tres años*	Tres años*

* Límite de 2 años en las baterías
** Computadora individual más monitor



EMERGENCY BACKUP
POWER SUPPLY



POWER SURGE &
SPIKE PROTECTION



AVR PROTECTION



RJ-45 / RJ-11 Jack



Forza Power Technologies™ es marca registrada. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivos informativos solamente y por ende, no representa recomendación ni promoción alguna por parte de la empresa. Forza Power Technologies™ no asume responsabilidad alguna por el uso ni el funcionamiento de tales productos. Fabricado en China.