

EWS 211

Controlador Wi-Fi Smart

O Controlador inteligente EWS 211 com uma entrada para interruptor comum e uma saída é utilizado no acionamento automático através de aplicativo em ambientes residenciais e comerciais. O EWS 211 permite que o usuário acione, controle e automatize remotamente equipamentos elétricos através do aplicativo IZY Smart de maneira fácil e inteligente. O produto alia características de praticidade, economia de energia e segurança.



- » Ideal para instalar em caixas 4x2 ou em caixa de teto
- » Conexão direta ao roteador, sem necessidade de hub central
- » Controle por aplicativo
- » Entrada para um interruptor comum, transforma interruptor comum em interruptor inteligente
- » Realização de automações residenciais
- » Realização de cenários
- » Compatibilidade com Amazon Alexa e Google Assistente

Especificações técnicas

Tensão de Alimentação	Bivolt automático (100 ~ 240 Vac)
Frequência da rede elétrica	50/60 Hz
Potência Máxima de carga	1200 W (FP=1)
Corrente máxima	10 A (FP=1)
Consumo de energia máximo	1,2 W
Temperatura de operação	0 a 40 °C
Dimensões	50,5x46x19mm
Entrada para interruptor	1 (entrada para o retorno do interruptor)
Distância máxima	15 a 20 m com visada direta ao roteador
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Segurança de dados	WEP64/WEP128/TKIP/AES
Sistemas compatíveis	IOS (9.0 ou superior) / Android (4.4 ou superior)
Local de instalação	Ideal para embutir em caixa 4x2 ou caixa de teto

Bitola máxima de fio	1,5mm ²
Cor	Branco
Material Plástico	Proteção Anti-Chama
Certificação	ANATEL